

RangeXtender RX 40



Laserempfänger für alle Linienlaser mit RX-READY Technologie

Rev.1213



- **Schnelle Ausrichtarbeiten** im Nah- und Fernbereich
- Mit RX-READY pulsieren die Laserlinien mit einer hohen Frequenz. Der RangeXtender RX 40 **erkennt durch dieses Pulsieren die Laserlinien bis max. 40 m Entfernung.**
- **High-Speed:** Sehr schnelles Detektieren der Laserlinien
- **Mit der Universalhalterung** kann das Gerät an Messlatten befestigt werden.
- **Kopf- und Seitenmagnete**



Nicht für grüne Laser geeignet.

TECHNISCHE DATEN

LASEREMPFANGBEREICH

max. 40 m Radius

STROMVERSORGUNG


2 x 1,5 Volt Alkalibatterien (Typ AAA)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

60 x 110 x 23 mm

GEWICHT (inkl. Batterien)

145 g



<p>max. 40 m</p>		
<p>Max. 40 m Empfangsbereich</p>	<p>Inklusive Universalhalterung</p>	<p>Kopf- und Seitenmagnete</p>



RangeXtender RX 40
inklusive Universalhalterung
+ Batterien

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
RangeXtender RX 40	033.40	4 021563 688036	5

